

## Technisches Datenblatt W2-CO-10X

### HERSTELLER

Fire Angel

**FireAngel**®

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Der FireAngel Kohlenmonoxidmelder mit W2-Funkmodul warnt frühzeitig vor gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Dank des integrierten W2 Funkmoduls kann der Melder direkt in ein W2-Funknetz eingelernt werden. Bei einem Alarm werden alle im Netz integrierten Funkteilnehmer ebenfalls ausgelöst und alarmieren in dem CO-Alarmton.

#### Leistungsmerkmale:

- integriertes W2 Funkmodul / 868 MHz mit Repeaterfunktion
- integrierte 10-Jahres-Lithiumbatterie
- modernes, unauffälliges Design
- große Test-/Stummschalttaste
- Selbstüberwachung und akustische Störungsanzeige
- akustische Alarmdifferenzierung

#### Technische Daten:

- Elektrochemische Sensortechnologie



- lauter Alarmgeber 85 dB
- LED Anzeige für Rauchalarm und CO-Alarm
- LED Störungsanzeige
- Zulassung nach EN 50291-1 & 2: 2010
- 5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited

## TECHNISCHE DATEN

Alarmgeber:	85 dB-A
Stromversorgung (Batterien):	integrierte Langzeitbatterie
Batterielebensdauer:	10 Jahre
Ansprechschwellen:	50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min., 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min., 300 ppm Auslösung < 3 Min.
Sensor:	elektrochemisch
Testknopf:	groß
Herstellergarantie:	5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
Zertifikate:	EN 50291
Störungsanzeige:	LED
Verfügbare Funkmodule:	W2
Vernetzung:	ja
Detektion:	Kohlenmonoxid
Anzeige:	LCD-Display
Gewährleistung:	2 Jahre

## ZUBEHÖR

	<p><b>W2 Funkmodul</b></p> <p>Das FireAngel W2 Funkmodul ermöglicht die Vernetzung aller FireAngel Produkte, die mit einer Funkschnittstelle ausgestattet sind. Bei einem Alarm werden alle vernetzten Funkteilnehmer gleichzeitig alarmiert. Durch die Repeater-Funktion des Funkmoduls wird das Alarmsignal im Netzwerk sicher weitergeleitet. Mit dem W2 Funkmodul besteht auch die Möglichkeit der Einbindung in das Gateway und in das FireAngel connect System.</p>	
---	---	---



	<p><b>ST-630-DE P-Line</b> Der Rauchwärmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit der Thermoptek-Technologie detektiert mit schneller Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe. Die Funkschnittstelle ermöglicht die Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder erweitern lässt. Stiftung Warentest GUT (2,3) Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7) Q-Label gemäß VdS 3131, vfdb 14.01 EN 14604 zertifiziert, VdS G 212123</p>	
	<p><b>W2-WTSL-1EU</b> Dieses FireAngel Controller Modul ist eine einfache und intuitive Bedieneinheit für W2-Funknetzwerke. Das W2 Netzwerk kann mit diesem Controller bequem und einfach getestet und bei einem Alarm stummgeschaltet werden.</p>	

## DOWNLOADS

<p>FireAngel_-_CO-Endkundenbroschüre.pdf</p>	
<p>W2-CO-10X-EU_Datasheet.pdf</p>	
<p>W2-CO-10X-EU_Manual.pdf</p>	

