

## Technisches Datenblatt JA-150A

### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Die FUNK- Sirene ist eine akustische Innensirene zur Alarmierung und Signalisierung von Schaltzuständen wie z.B. Eingangs- und Ausgangsverzögerungen. Die Innensirene ist mit einer Notstromversorgung ausgestattet.

Es wird der Nachfolger JA-150A-2 empfohlen.

Leistungsmerkmale:

- o laustarke Alarmsirene 90 dB/m
- o integriertes 868 MHz Funkmodul
- o dezentes Design
- o Funktionstaste mit programmierbaren Funktionen
- o integrierter Backup-Akku

Technische Daten:

- o belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem



- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Backup-Akku: 3,6 V NiCD bis zu 170 mAh für 24 Stunden
- max. Ladezeit 72 Stunden, 10 mA
- Stromverbrauch im Ruhezustand: 0,3 W bei 230 V WECHSELSTROM
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Sirene piezoelektrisch, 90 dB/m
- Abmessungen: 90 x 90 x 34 mm
- Betriebstemperatur -10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, II, innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4
- EAN 8594052538502

## TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	3.6 V NiCD
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Zulassung:	Grad2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Alarmierung:	akustisch, optisch, 90 dB
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Besonderheiten:	Alarmsirene 90 dB/m
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	weiß
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	240 V

## ZUBEHÖR

	<p><b>JA-150A-2</b> Die FUNK- Sirene ist eine akustische Innensirene zur Alarmierung und Signalisierung von Schaltzuständen wie z.B. Eingangs- und Ausgangsverzögerungen. Backupakku separat bestellen BAT-3V2-CR2</p>	
---	--	---



	<b>JA-150A-2-Komplett</b> Die FUNK- Sirene ist eine akustische Innensirene zur Alarmierung und Signalisierung von Schaltzuständen wie z.B. Eingangs- und Ausgangsverzögerungen. - JA-150A-2 - BAT-3V2-CR2	
---	--	---

## DOWNLOADS

JA-150A_DE_MLP53603.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.104_JA-150A.pdf Zertifikat	

### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.